

# NUMEN BOX SOHO

## Data Sheet

Numen Box SOHO es una solución de protección de red, también llamado NGFW (Firewall de Nueva Generación), que ha sido diseñado específicamente para utilizarse en pequeñas y medianas empresas. Cuenta con un sistema de puesta en marcha Plug&Play y un motor de detección IDS/IPS que se actualiza continuamente para asegurar en tiempo real la máxima protección de la red de tu compañía.

En este documento encontrarás los detalles técnicos del appliance y de sus componentes.



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>CPU</b>                       | Intel Core I3 5005U 2.0 GHz                                      |
| <b>Memoria</b>                   | 1*DDR3L slot, capacidad 4GB                                      |
| <b>Número de puertos</b>         | 2*USB3.0   |
| <b>Puertos Ethernet</b>          | 4*RJ45 (1 WAN, 3 LAN) 1Gbps                                      |
| <b>WiFi Estándares</b>           | WiFi 5, 2.4 GHz y 5 GHz simultáneos (máximo 867Mbps)             |
| <b>Botones</b>                   | 1 ON/OFF, 1 Reset  |
| <b>Power Watt</b>                | DC 12V - 5A  |
| <b>Dimensiones</b>               | L 197.4mm*W 126.3mm*H 47.5mm   Net: 0.65kg Gross: 1.4kg          |
| <b>Entorno de trabajo</b>        | Temperatura -10~60°C Humedad Relativa: 0~95% (No Condensación)   |
| <b>Electricidad estática</b>     | Descarga por contacto 2K, Descarga por aire 6K                   |
| <b>Entorno de almacenamiento</b> | Temperatura: -10~60 °C Humedad Relativa: 0~95% (No Condensación) |

### Antenas

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>VSWR</b>         | 2.5:1  |
| <b>Ganancia</b>     | 2.4 - 2.5 GHz: 3.5 dBi<br>5.1 - 5.9 GHz: 5 dBi |
| <b>Impedancia</b>   | 50 $\Omega$                                    |
| <b>Polarización</b> | Vertical, Linear                               |
| <b>Conector</b>     | RP-SMA male                                    |
| <b>Dimensiones</b>  | 20 x 148 mm                                    |
| <b>Temperatura</b>  | - 10°C to +55°C                                |
| <b>Humedad</b>      | 95% @ 25°C                                     |

### Contenido de la caja

|                        |
|------------------------|
| Adaptador de Corriente |
| Cable de Alimentación  |
| 4 antenas              |
| Soporte                |

Numen Technologies  
Avenida Diagonal 401. 2o 08008 Barcelona  
info@numentech.es | +34 93 541 44 47 | numenbox.com

Todas las especificaciones descritas aquí podrían modificarse en productos de nuevo desarrollo. Los futuros productos con nuevas características o funcionalidades se ofrecerán siempre y cuando estén disponibles y bajo nuevas condiciones.

©2023 Numentech. Todos los derechos reservados